

GARANTIA
2 ANOS

**CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
 ENDEREÇÁVEL COMPACTA**
KSE-60

Código	Referência	Endereços
02206	KSE-60	60

Alimentação Primária (Rede Elétrica)	127 ou 220Vac - 60Hz
Consumo da Rede Elétrica	200mA @ 127V e 110mA @ 220V
Alimentação Secundária (Baterias) ¹	24Vcc (2x12V-1,3A/h)
Tensão de Recarga das Baterias	27,6Vcc
Corrente Máxima de Recarga das Baterias	300 mA
Tensão Nominal	24Vcc
Tensão de Operação	22 à 28V
Saída Rele das Sirenes	24Vcc @ 3 A (máximo)
Saída Rele Auxiliar (contato-seco) NA/NF	24Vcc @ 1A / 250VCA @ 1A
Saída Laço Rede Endereçável	22 à 28Vcc @ 300mA (máximo).
Quantidade de Laços	1
Quantidade de Endereços por Laço	60
Protocolo Endereçável	ALF-500
Topologia Endereçável	Classe B – 3 Fios.
Quantidade de Painéis Repetidores	1
Temperatura de Operação	-5 à 50° C
Umidade Relativa de Operação	0 à 95% (sem condensação)
Grau de Proteção	IP20 – Uso Interno.
Material da Caixa	Aço com pintura eletrostática bege
Dimensões	266x186x91mm
Peso sem Baterias	2Kg

1. Baterias são fornecidas separadamente

DI Registrado

Descrição:

A central endereçável KSE-60 possui tamanho compacto e funções avançadas, utilizando protocolo de comunicação digital ALF-500 capaz de identificar cada dispositivo e sua situação de supervisão ou alarme de fogo.

Permite construção de um sistema CLASSE B de até 60 endereços, sendo possível o uso de fontes auxiliares para suprir queda de tensão e distribuição de carga, permitindo o comprimento do cabo alcançar longas distâncias.

Permite inclusão um painel repetidor PRD-F diretamente em qualquer ponto da rede endereçável de 3 fios, para supervisão e comando longe da central.

Possui duas saídas reles, uma para sirene em 24Vcc e outra de contato-seco NA ou NF.

Todas as informações são apresentadas em português brasileiro no display LCD do painel da central, que também contém indicadores de LED e bipe interno para sinalização de alarmes, pré-almarmes e avarias.

Possui uma tabela interna com o nome dos endereços pré-cadastrados para facilitar a sua configuração.

Compatível com todos os dispositivos endereçáveis da ILUMAC, permite a ligação de acionadores manuais, detectores e módulos em um único laço. As sirenes e sinalizadores são ligadas em uma saída relé convencional exclusiva.

Outros Produtos:

**Acionador Manual
 Endereçável**

Código	Referência
02265	AMF-E


Sirene Audiovisual

Código	Referência
02086	SAF24-C


**Detector de Fumaça
 Endereçável**

Código	Referência
02317	DFW-E


Painel Repetidor

Código	Referência
0232001	PRD-F


 NOSSOS PRODUTOS DEVEM SER
 INSTALADOS E CONFIGURADOS
 POR TÉCNICOS QUALIFICADOS.